

korisničko uputstvo

korisničko uputstvo pročitati pre ugradnje

1. FUNKCIJA

Elektro brava 807ST radi sa jednosmernim naponom 12V(DC), ova brava poseduje funkciju samozaključavanja. Postoji kolo za vrata i senzor za klin u bravi koji određuju radni status brave. postoje tri tipa vremenskog kašnjenja. Dakle, biramo jedan od tri tipa kašnjenja da bi smo izbegli da klin iskoči pre nego što se vrata zatvore.

2. UPUTSTVO

1. Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo i dovoljno proverite dodatnu opremu. Pre ugradnje, izvršite test u skladu sa povezivanjem žica.
2. Brava je kombinovana iz dva dela: prstenasta ploča i Telo brave. Razmak između nalepnice i prednje strane brave treba da budu manji od 3 mm, a otvor na nalepnici mora biti poklopljen sa klinom. Magnet mora biti postavljen na sredini nalepnice.
3. Postoje 8 žice različitih boja. Crvena žica za napajanje (+) i crna žica (-); Plava, bela, žuta žica za senzor klina, plava je (NE), bela je (COM), žuto je (NC), NC će biti isključen i NO se neće uključiti kada klin iskoči. Zelena, siva, narandžasta žica za senzor na vratima za proveru statusa vrata da li su otvorena ili zatvorena, zelena je (NE), siva je (COM), narandžasta je (NC), Ljubičasta je prekidačka linija. za povezivanje sa kontrolom pristupa; Status veze NO i NC je konvertibilno kada su vrata zatvorena u pravilanom položaju.
4. Prilagođeni prekidač za vremensko kašnjenje postavljen na sredinu brave, daje 3 izbora (0s, 3s i 6s).
5. Ugradnja (Na strani 2)

3. TEHNIČKI PODACI

Radni napon: 12V Jednosmerna struja (DC)

Crvena: pozitivno (+)

Crna: negativna (-)

Startna struja: 1.3 A

Radna struja: 0,07 A

Vremensko kašnjenje: podesivo (0 do 6s)

Klin: od nerđajućeg čelika prečnik 12,5 mm, dužina iskakanja je 15 mm ± 1 mm

Dimenzija brave: 200 X 28 X 39 mm

Veličina prihvata: 200 X 28 3 mm

Udaljenost rupe od ploče: 180 mm

Način rada: Sigurnost bez grešaka ili Neuspeh (Pažnja: Sigurnost bez greške mora se postaviti kada je fabrika to uradila prema zahtevu)

